CZ

gramino

SVÍTILNA · NÁVOD K POUŽITÍ

Nitecore
Tube 2.0

Vlastnosti

- Výkonná LED dioda s maximálním světelným tokem 55 lm
- Vestavěný nabíjecí Li-ion akumulátor zajišťuje maximální dobu svícení 58 hodin
- Integrovaný inteligentní nabíjecí obvod pro Li-ion akumulátor (nabíjecí port USB-C)
- Technologie Advanced Power Cut-Off (APC) pro velmi nízký klidový odběr
- Jediné tlačítko umožňuje ovládání jednou rukou
- 2 úrovně jasu a plynulá regulace jasu (1–55 lm)
- Široký rozptýlený paprsek 100°
- Odolný materiál PC (polykarbonát)
- Dvojitý kovový úchyt na klíčenku vydrží zatížení až 35 kg (77 lbs)
- Mimořádně lehká, kompaktní a snadno přenosná
- Odolnost proti pádu z výšky 1 metru

Technické parametry

Rozměry	56,5 × 21 × 8 mm (2,22 × 0,83 × 0,31 in)
Hmotnost	9,6 g (0,34 oz) (včetně akumulátoru)
Odolnost proti pádu	1 m
Stupeň krytí	IP65
Příslušenství	kroužek na klíče

! UPOZORNĚNÍ

1. Před prvním použitím akumulátor nabijte.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nabijte ho každé 3 měsíce.
3. POZOR! Možné nebezpečné záření! Nedívejte se do světla! Může být nebezpečné pro vaše oči.
4. Výrobek obsahuje malé části. Uchovávejte ho mimo dosah dětí, aby nehrozilo vdechnutí nebo udušení.
5. Výrobek NEROZEBÍREJTE, neupravujte ani nepřestavujte, jinak zanikne záruka a výrobek se může poškodit.

Technické údaje

Režim	Světelný tok	Doba svícení	Dosvit	Svítivost
HIGH	55 lm	1 h 15 min	25 m	156 cd
LOW	1 lm	58 h	3 m	2,2 cd

Poznámka: Uvedené údaje byly naměřeny podle mezinárodního standardu pro testování svítilen ANSI/NEMA FL1 s vestavěným Li-ion akumulátorem (125 mAh) v laboratorních podmínkách. Při skutečném používání se mohou lišit v závislosti na používání akumulátoru nebo na podmínkách prostředí.

* Plynulá regulace jasu umožňuje nastavit světelný tok od 1 do 55 lm. Doba svícení se proto podle zvolené úrovně pohybuje od 58 h do 1 h 15 min.

Nabíjení

Svítilna TUBE V2.0 je vybavena inteligentním nabíjecím systémem. Před prvním použitím akumulátor nabijte.

Připojení k externímu napájení: Podle obrázku připojte kabelem USB externí zdroj napájení (např. USB adaptér, počítač nebo jiné nabíjecí zařízení s USB) k portu USB-C na boku svítilny – nabíjení se spustí. Nabíjení trvá přibližně 1,5 hodiny.



Kontrolka nabíjení: Během nabíjení svítí trvale modrá kontrolka nabíjení umístěná v tlačítku napájení. Když je akumulátor plně nabitý, modrá kontrolka zhasne.

- Svítilnu TUBE V2.0 lze zapnout i během nabíjení.
- Svítilnu TUBE V2.0 nabijte, když světlo začne slábnout nebo když svítilna kvůli nízkému stavu nabití přestane reagovat.

Ovládání

Úroveň LOW

Když je svítilna vypnutá, stiskněte tlačítko napájení – zapne se úroveň LOW. Po uplynutí více než 3 sekund ji dalším stiskem tlačítka napájení vypnete.

Úroveň HIGH

Když je svítilna vypnutá, stiskněte dvakrát tlačítko napájení – zapne se úroveň HIGH. Dalším stiskem tlačítka napájení svítilnu vypnete.

Krátkodobé osvětlení

Když je svítilna vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než 1 sekundu – svítilna svítí na úrovni HIGH s 55 lm. Po uvolnění tlačítka zhasne.

Plynulá regulace jasu

Když je svítilna vypnutá, krátce a hned poté dlouze stiskněte tlačítko napájení – spustí se plynulá regulace jasu. Uvolněním tlačítka zvolíte aktuální úroveň jasu. Dalším stiskem tlačítka napájení svítilnu vypnete. Tato funkce si zvolenou úroveň nepamatuje.

Režim uzamčení

Když svítilna svítí, stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než 3 sekundy, dokud LED dioda jednou neblikne – tím svítilna signalizuje přechod do režimu uzamčení, který brání náhodnému zapnutí. Režim uzamčení ukončíte tak, že tlačítko napájení stisknete a podržíte déle než 3 sekundy – svítilna se odemkne a zapne se úroveň HIGH.

> **Poznámka:** Pokud svítilnu TUBE V2.0 v režimu uzamčení nabíjíte, automaticky se odemkne.

Záruční servis

Na všechny výrobky NITECORE® se vztahuje záruka kvality. Výrobek, který je nefunkční při dodání (DOA) nebo vadný, lze do 15 dnů od nákupu vyměnit za nový prostřednictvím místního distributora/prodejce. Poté lze všechny vadné / nefunkční výrobky NITECORE® bezplatně opravit do 24 měsíců od data nákupu. Po uplynutí 24 měsíců platí omezená záruka, která pokrývá náklady na práci a údržbu, ale ne náklady na příslušenství nebo náhradní díly.

Záruka zaniká, pokud byl výrobek:

1. rozebrán, přestavěn a/nebo upraven neoprávněnými osobami;
2. poškozen nesprávným používáním.

Nejnovější informace o výrobcích a službách NITECORE® získáte u místního distributora NITECORE® nebo na e-mailu service@nitecore.com.

KONTAKTY

VÝROBCE

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road,
Tianhe District
510653 Guangzhou
Čína

www.nitecore.com

DISTRIBUTOR

EUROLAMP s.r.o.

Topolová 1418
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 545 215 712
eurolamp@eurolamp.cz

PRODEJCE

Gramino s.r.o.

Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika

+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz